

**1 GENEL TANIM**

Bu şartname otoparklar, siteler ve fabrika giriş-çıkış projelerinde kontrollü giriş çıkışlarının sağlanması istenen yerler de kullanılmak üzere hızlı açılıp kapanan Sürgülü Kapı Motoru, Kontrol Devresi, Özellikler ve Seçeneklerini burada belirtildiği gibi teminini tanımlar.

2 SİSTEM KONFIGÜRASYON**2.1. Hızlı Sürgülü Kapı Motoru**

- 2.1.1. Yol genişliğine göre uyarlanan sürgülü kapılar için, kapı motorunun 2 mt ila 40 mt arasında hiç durmadan ve işinmadan çalışabilir yapıda olması gerekmektedir.
- 2.1.2. Kapı motorunun üst muhafaza kapağı ST37 kalite çelikten imal edilecek olup, RAL3004 elektro statik boyası ile boyanmış olmalıdır.
- 2.1.3. Kapı motorunun kabininin ölçütleri en: 175 mm, boy: 350 mm, yüksekliği: 400 mm olmalıdır. Zemine montaj yapılacak çelik alt sehpanın elektro galvaniz kaplamalı olup, ölçütleri en: 175 mm, boy: 434 mm olmalıdır.
- 2.1.4. Kapı motorunun kontrol paneli, inverter ve siviçleri gibi bütün aksamları motor muhafaza kutusunun içerisinde bir bütün halinde olmalıdır.
- 2.1.5. Kapı motorunun taşıma kapasitesi 2000 Kg. olmalıdır.
- 2.1.6. Hızlı kapı motorunun besleme gerilimi 220 volt olup, kontrol panel kendi içinde üç faz üreterek motora 380 volt üç faz göndermelidir.
- 2.1.7. Motor ve reduktör'de olabilecek darbeleri önlemek için start verilince hareketine yavaş başlayıp hızlanmalı ve yavaşlayarak durmalıdır.
- 2.1.8. Kapı motorun hızı tamamen ayarlanabilir olmalı 10 metre kapayı 15 saniye civarında açabilmeli +- % 10 olmalıdır. Özellikle yavaş çalışması istenirse ihtiyaç halinde 10 metre kapayı 100 saniyede açabilmelidir. Hız ne olursa olsun tork sabit kalmalıdır.
- 2.1.9. Elektrik kesilmelerinde kişisel manuel anahtarı ile motor manuel 'e alınıp elle kapatılıp açıla bilmelidir. Toz kapağı ile dış etkenlere karşı korunmuş olmalıdır.
- 2.1.10. Şebeke elektriği düşük olan yerlerde motorun kontrol paneli 255 voltu kendisi üreterek veya yüksek voltajı düşürerek kapının çalışma devamlılığını otomatik sağlamalıdır.
- 2.1.11. Motor olası arızaya geçtiği zaman kontrol panel üzerinde olmuş hataları gösterecek. Örnek kapıda sıkışma var, voltaj çok düşük vb. arızaları üzerinde göstermeli ve arıza halinde sigorta kapatılıp açılınca motor kendini resetleyip çalışmaya devam edebilmelidir.
- 2.1.12. Kapı motorunun limit siviç tipi elektromekanik olmalıdır.
- 2.1.13. Hızlı sürgülü kapı motorunun gücü 750 Watttan az olmamalıdır.

2.2. KONTROL VE MANTIK DEVRESİ

- 2.2.1. Kontrol devresi Motoru ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olup gerekli tüm ekipmanları içermelidir ve sistemin sağlıklı biçimde çalışmasını sağlamalıdır.
- 2.2.2. Kontrol kart mikro işlemcili tip olmalıdır.
- 2.2.3. Kontrol devresi 220-240V 50-60Hz ile çalışmalıdır. Aksesuar ve ekipmanlar için dâhili 12-24V DC besleme çıkışı olmalıdır.
- 2.2.4. Kapı motorunun ortalama çektiği akım 3 amperi geçmemelidir.
- 2.2.5. Kontrol devresi motor kutusunun içinde olmalıdır. Bağlantılar ve ayarlar burada yapılmalıdır.
- 2.2.6. Kontrol devresi PCB baskı olmalıdır.
- 2.2.7. Kapı motorunun hızını ve volajını ayarlamak için inverter sistemi bulunmalıdır. İnverter voltaj ve fonksiyon kablo bağlantıları için gizli bir bölümde insan elinin temas edemeyeceği şekilde kilitli olmalıdır. İnverter ön yüzeyinde kilitleme bölümünde parametre ayarları ve uyarıcı yazı etiketi bulunmalıdır.
- 2.2.8. İnverter gövdesi güvenlik riski doğurmamak için komple plastik gövde olmalıdır.
- 2.2.9. İnverter dijital ekranı üzerinden parametreler altı buton ile seçiliip onaylanmalıdır.
- 2.2.10. Kontrol kartın üzerinde geçme alıcı soketi bulunmalıdır.
- 2.2.11. Kontrol devresi üzerinde otomatik kapama süresi ayarı olmalıdır.
- 2.2.12. Kontrol devresi üzerinde farklı çalışma modlarını seçmek için dip sivitler olmalıdır. Dip sivit modlarında, otomatik kapama aktif-pasif, Motor yönü değiştirme gibi seçimler yapılmalıdır.
- 2.2.13. Hızlı sürgülü kapı motorunun İnverter'i CE, UL, RCM, ISO sertifika ve işaretlerine sahip olmalıdır.
- 2.2.14. Kapı motoru inverter'i titreşim testi olan IEC 60068-2-64 ve IEC 60068-2-6'ya uygun olarak test edilmiş olmalıdır.
- 2.2.15. Kapı motoru inverter'ına programlama ve kodlama yüklenen bilmesi için AI-Back-Up Adaptörü bağlanabilmelidir.
- 2.2.16. Kontrol devresine uzaktan kumanda, buton, kart okuyucu, loop dedektör, anahtarlı buton, cep telefonu modülü, plaka tanıma sistemi vb. kapı açma gibi tüm access kontrol elemanları bağlanabilmelidir.
- 2.2.17. Elektronik kartın üzerinde fotosel çıkışı olmalıdır. Kapının önünde veya arkasında herhangi bir cisim varken kapanmaması için karşılıklı emniyet fotoseli olmalıdır. Kapı kapanırken araya cisim girince durup geri açılmalıdır, Kapı açılırken, kapının arka tarafına araya cisim girerse durmalıdır.

2.3. AKSESUAR EKİPMANLARI (Biri veya hepsi seçilebilir)

- 2.3.1. Sistemle birlikte 2 Adet 4 kanallı 433,9 Mhz uzaktan kumanda verilmelidir.
- 2.3.2. Uzaktan kumandaların uzak mesafeden kesintisiz çekmesi için sistemle birlikte 1 Tk anten verilmelidir.
- 2.3.3. Sistemin emniyetli biçimde çalışması için Kablolu Emniyet Fotoseli sistemi olmalıdır.
- 2.3.4. Sürgülü kapı hareket halinde veya otomatik kapama yapacağı zaman uyarıcı ikaz lambası sayesinde yayaları ve sürücülerini uyarmalıdır.
- 2.3.5. Elektrik kesintilerinde kapıyı el ile açıp kapatabilmek için motor üzerinden kişisel manuel anahtarı ile manuel e alma mekanizması olmalıdır.

- 2.3.6. Sistemde araçları uyarmak ve araç geçiş trafiğini sağlamak için Tek tip 200'lük Trafik sinyalizasyon lambası olmalıdır. Trafik lambasında yüksek kalite LED kullanılmalıdır. Trafik lambası yol kapalı iken kırmızı yanmalı, yol geçişe açık iken yeşil yanmalıdır. (Opsiyonel)
- 2.3.7. Sistemin emniyetli biçimde çalışması için LOOP detektör sistemi olmalıdır. (Opsiyonel)
- 2.3.8. Motor kabini kurum ve kuruluşlar için istenilen RAL renginde boyanılmalıdır. (Opsiyonel)
- 2.3.9. Hızlı sürgülü kapı motorunun açma-kapama, konum bilgileri vb. işlemlerini bilgisayar üzerinden yapabilmek için Windows tabanlı yazılımı olmalıdır. (Opsiyonel)
- 2.3.10. Okul ve fabrika gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler için sistemde 180 cm boy fotoseli kullanılmalıdır. (Opsiyonel)

3. PERFORMANS

3.1. Açılama Hızı

- 3.1.1. Hızlı sürgülü kapı motoru açma-kapama süresi hız ayarlı olup 12m/dk – 40m/dk arasında ayarlı olmalıdır.

3.2. Çalışma Süreklligi ve Ömrü

- 3.2.1. Hızlı sürgülü kapı motoru üretici firma tarafından fabrikasyon hatalara karşı en az 2 (İki) yıl garanti ve 10 (On) yıl yedek parça bulundurma garantisi vermelidir.
- 3.2.2. Kapı motoru çalışma sürekli % 100 olmalıdır.
- 3.2.3. Kapı motoru gün içerisinde aralıksız çalışmaya uygun olmalıdır. (%100 Döngü)
- 3.2.4. Kapı motoru kabini IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
- 3.2.5. Kapı motoru -20 / +70 derece sıcaklıkta çalışmalıdır.

4. ÜRETİCİ DENYEYİMİ

- 4.1.1. Hızlı sürgülü kapı motoru üretici firmasının en az 14 yıllık üretim tecrübesi olmalıdır. Üretim tecrübesini şirket resmi kayıt belgeleriyle sunmalıdır.
- 4.1.2. Üretici firmanın bünyesinde en az 1 adet Makine Mühendisi, 1 Adet Elektronik Mühendisi, 1 adet Mekatronik Mühendisi bulunmalıdır. Üretici firma resmi evraklarla sunmalıdır.
- 4.1.3. Hızlı sürgülü kapı motoru ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 4.1.4. Üretici firmanın TUV CERT ISO 9001-2015, TUV CERT ISO 14001 ve TUV CERT OHSAS 18001 kalite yönetim sertifikası ve Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
- 4.1.5. Üreticinin Kapı Motoru için Türk Malı veya Yerli Üretim Belgesi olmalıdır.
- 4.1.6. Üretici firmanın ürünlerine servis hizmeti verebilmesi için TS 21 HYB, TS 12540 HYB, TS 12870 HYB ve TS 13406 HYB sertifikalarına sahip olmalıdır.

5. KALİTE KONTROL ŞARTLARI

- 5.1.1. Kapı motoru ve ekipmanları titizlikle ambalajlanmış, paketlenmiş olmalıdır.
- 5.1.2. Hızlı sürgülü kapı motoru üretildikten sonra sahaya sevk edilmeden önce FA testleri yapılarak, ürün tesliminde FAT belgesi onaylı bir şekilde kuruma verilmelidir.
- 5.1.3. Kapı motoru sisteminin tamamlanmasının ardından, yüklemeden önce tamamıyla test edilmelidir.
- 5.1.4. Kapı motoru ve alt sistemleri temiz ve ustalıkla yapılmış olmalıdır.
- 5.1.5. Ana ölçüler çizim ve sipariş ölçüleriyle karşılaştırılmalıdır.